



CINEMA 30

AV-Verstärker

Der leistungsstarke 11.4-Kanal Premium-AV-Verstärker CINEMA 30 ist das Ergebnis meisterhafter Handwerkskunst und begeistert mit sattem, nuancenreichem Klang sowie einzigartigen Features. Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro-3D und sieben 8K-Ultra-HD-HDMI-Eingänge machen den CINEMA 30 zum Herzstück besonders anspruchsvoller Heimkino-Systeme.

- Viel Leistung, wenig Verzerrung**
 Mit 140 Watt Leistung pro Kanal garantiert der AV-Verstärker eine kraftvolle Dynamik sowie erstaunliche Detailtreue.
- 11 Kanäle & zahllose Konfigurationen**
 Der CINEMA 30 verfügt über 11 Verstärkerkanäle, kann jedoch bis zu 13.4 Kanäle verarbeiten. So sind dem perfekten Lautsprecher-Setup für Ihren Raum kaum Grenzen gesetzt.
- Kompromisslose Technik**
 Hi-Fi-Technologien wie HDAM-SA2, der symmetrische Mono-Block-Aufbau der Endstufe und das Netzteil mit Ringkerntransformator ermöglichen dem CINEMA 30 ein Leistungsniveau, das man unter AV-Verstärkern nur selten findet.
- Soundmaster-Tuning & individuelle Kalibrierung**
 Die Marantz Soundmaster haben hochwertige, maßgeschneiderte Komponenten ausgewählt, um den musikalischsten Klang zu erzeugen. Die leistungsstarken integrierten Kalibrierungs- und Tuning-Tools helfen Ihnen, die beste Leistung aus Ihrem System herauszuholen.
- Kompatibilität**
 Sieben HDMI-Eingänge plus Digital-, Analog- und Phono-Eingänge, Lautsprecher- und Vorverstärkerausgänge und sogar ein analoger Video-Eingang stellen sicher, dass Sie praktisch alle Ihre vorhandenen Komponenten anschließen können.
- Zeitlos modernes Design**
 Exzellenz kann man hören und sehen. Der CINEMA 30 wird mit bemerkenswerter Liebe zum Detail in Japan gefertigt. Die authentischen Materialien und der moderne Stil spiegeln seine lange Tradition und überwältigende Leistung wider.



The Most Musical Sound

CINEMA 30

Technische Spezifikationen



Mehrkanal-Surround-Technologien		
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro / DTS Neo:6 / DTS Neural:X / DTS Virtual:X	Ja / Ja / Ja / Nein / Ja / Ja	
IMAX Enhanced	Ja	
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization / Dolby Atmos Music / Dolby ProLogic II / Dolby Surround	Ja / Ja / Ja Ja / Nein / Ja	
Auro 3D	Ja	
360 Reality Audio / MPEG H	Ja / Ja	
Multichannel Stereo	Ja	
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	13.4	
Leistungstechnologien		
Diskreter Leistungsverstärker	Ja	
Verkupfertes Gehäuse	Ja	
Leistungstransformator: Ringkern / EI-Kern	Ringkern	
Current Feedback Topologie	Ja	
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM)	Ja	
Pure Direct	Ja	
Gold-beschichtete Chinch-Buchsen	Ja	
Clock Jitter Reducer	Ja	
Audyssey	MultEQ XT32	
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume / Audyssey LFC	Ja / Ja / Ja	
Dirac Live Support (kostenpflichtig)	Ja	
Komprimierte Audioverbesserung: MDAX2	Ja	
Netzwerk		
HEOS Multi-Room und Streaming	Ja	
Bluetooth Transmitter mit Lautstärkeregelung	Ja	
Netzwerk-Audiofreigabe	Ja	
Verlustbehaftete Formate:	MP3 / WMA / AAC	
Verlustfreie Formate:	FLAC / ALAC / WAV	
Hochauflösende Formate:	FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	
DSD Audio Streaming	Ja, 2.8/5.6 MHz	
Lückenlose Wiedergabe	Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD)	
AirPlay Audio Streaming	Ja (AirPlay 2)	
Internet Radio	Ja (Tuneln)	
Spotify	Ja (Spotify Connect)	
Weitere Streaming Services	Amazon Music HD / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix	
Roon tested	Ja	
Kompatibel mit Remote App für Smart Phones	Marantz AVR Remote, HEOS	
Kompatibel mit Remote App für Tablets	Android / iOS / Amazon Kindle	
Wi-Fi / Bluetooth / Ethernet	Ja / Ja / Ja	
HDMI		
HDCP 2.3 Support	Ja	
HDMI Ausgänge: Main / Zone	Ja	
Video Konvertierung Analog → HDMI	Ja	
Analog zu HDMI Skalierung	Nein	
HDMI zu HDMI Skalierung	Ja	
OSD Überlagerung auf HDMI	Ja	
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB	Ja	
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB Pass-through Ein-/Ausgang	Ja	
HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC	Ja	
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	Ja	
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through für Gaming	Ja	
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport / Quick Media Switching	Ja / Ja / Nein	
3D Signal Pass-through	Ja	
8K Signal Pass-through / Scaling / OSD Überlagerung	Ja / Ja / Ja	
4K Signal Pass-through / Scaling / OSD Überlagerung	Ja / Ja / Ja	
HDMI Pass-through im Standby Mode	Ja	
CEC	Ja	
DSD Audio	Ja	
Audio Return Channel	ARC, eARC	
Auto LipSync	Ja	

Smart Home Integration und Steuerung		
HEOS Multi-Room		Ja
Multi-Room Zonen		3
Zonen Audio Quellen: HDMI / Opt. koax / Netzwerk, USB / Analog		Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja
Zonen Audio Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker		Ja / Ja
Zonen HDMI Ausgang von HDMI Quelle		Ja
Steuerung: IP / RS232 / Web / App		Ja / Ja / Ja / Ja
IR Flasher Eingang		Ja
Marantz Remote Bus		Ja
DC Trigger Ausgang		3
HDMI Diagnostics		Ja

Eingänge /Ausgänge		
Video	Composite Ein- / Ausgang	2 / 0
	Component Ein- / Ausgang	1 / 0
	HDMI Ein- / Ausgang	7 / 3
	Multi-Room Video Ausgang: Video / HDMI	Nein / Ja
Audio	Analog Ein- / Ausgang	7 / 0
	Phono (MM) Eingang	Ja
	Digitale Eingänge: Optisch / Koaxial	2 / 2
	Multi-Room Ausgang: Analog / Digital	2 / 0
	Vorverstärkerausgänge	Ja (13.4)
Subwoofer Ausgang		4 (unabhängig)
	Weitere Lautsprecherterminal: Vergoldete Anschlüsse	Ja
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse		13
	Lautsprecher A / B	konfigurierbar
	Bi-Amp Modus	konfigurierbar
	Multi-Room Lautsprecherterminal	konfigurierbar
	Fronteingänge: USB	Ja
	USB Audio	Ja
	USB Stromversorgung an der Rückseite	Ja

Spezifikationen		
Anzahl der Leistungsverstärker		11
	8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% Klirr, 2-Kanal Betrieb	140 W
	6 ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr, 2-Kanal Betrieb	175 W
	6 ohm, 1 kHz, 10% Klirr, 1-Kanal Betrieb	250 W
70% Leistungsgarantie		Ja

Sonstiges		
Automatische Einmessung mit Mikrofon		Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (kostenpflichtig)
Front Display		2-zeiliges FLD + Bullauge (OLED)
Benutzeroberfläche - GUI		Modernes HD GUI
GUI Sprachen		9
Einstellungsassistenten		Ja
Smart Select		Ja
Firmware Update via Netzwerk / USB		Ja / Ja
Variablen Übernahmefrequenz / Optimiertes Bassmanagement		Ja / Ja
ECO Modus / Abschaltautomatik / Sleep Timer		Ja / Ja / Ja

Allgemein		
Metallfront		Ja
System-Fernbedienung		RC051SR
Beleuchtete Fernbedienung		Ja
Verbrauch	Leistungsaufnahme	780 W
	Leistungsaufnahme, Kein Ton (ECO an / aus)	65 W / 110 W
	Leistungsaufnahme, Standby	0,2 W
	Leistungsaufnahme, CEC Standby Netzwerk Standby	0,5 W weniger als 2,0 W
Abmessungen	Antenne, horizontal: (B x T x H) in mm	442 x 457 x 189
	Antenne, vertikal: (B x T x H) in mm	442 x 457 x 257
	ohne Antenne (B x T x H) in mm	442 x 447 x 189
Lieferumfang	Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer, zwei abnehmbare Antennen, Netzkabel	
Gewicht in kg		19,4
EAN		0747192140458 Schwarz
		0747192140465 Silbergold

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com