

marantz®



SR5008

NETZWERK AV-RECEIVER



green standby
eco friendly

HDCAM

HDMI 6+1 In
1 Out

4K HD
VIDEO

PC AUDIO
STREAMING

Spotify



Die neueste Stromgegenkopplungstechnologie und die von Marantz selbst entwickelten HDAMs stehen auch beim SR5008 im Mittelpunkt. Diese Technologien sind Garant für ein leistungsstarkes, detailreiches Surround Sound-Erlebnis. Der SR5008 bietet außerdem die Netzwerkfunktionen für Audio-Streaming von PC und Android sowie Internet-Radio, Onlinedienste und AirPlay von Ihrem iPhone, iPad oder iPod. Darüber hinaus ist dieser AV-Receiver mit Decodern für Standardaudio sowie für Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio ausgestattet.

Der SR5008 unterstützt außerdem Apple lossless, lückenlose Wiedergabe und FLAC HD 192/24, damit Sie alle gewünschten Metadaten erhalten können. Und er wartet mit nicht weniger als sechs HDMI-Eingängen auf, von denen sich einer auf der Gerätevorderseite befindet. Somit kann er sofort für 3D/4k-Video und ARC (Audio Return Channel) von kompatiblen Fernsehgeräten genutzt werden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Video mit niedrigerer Auflösung auf 4k hochzuskalieren. Das Gerät gibt selbst die anspruchsvollsten Szenen von Actionfilmen problemlos wieder und bietet dank der neuesten Audiatechnologie von Marantz und 180 Watt von den sieben Verstärkern Musikwiedergabe in exzellenter Qualität. Jedes Detail klingt klarer, feiner und lebendiger.

Um das Gerät abzurunden, besticht der SR5008 durch zahlreiche praktische Funktionen, darunter den Setup-Assistenten, die automatische Kalibrierung mit Audyssey MultiEQ XT und Dynamic Volume-Steuerung, die flexible Mehrraum-Wiedergabe mit Unterstützung mehrerer Quellen und den "Video off"-Modus, der die Wiedergabe von Musik und Filmen in echter, dynamischer Marantz-Qualität gewährleistet.

Außerdem verfügt er über die speziell entwickelte Marantz Remote App für iPhone und Android-Geräte. All dies macht den SR5008 zu einer perfekten Kombination aus Stil, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

Technische Daten

- 7-Kanal diskrete Leistungsverstärker, 180 Watt pro Kanal
- Stromgegenkopplung mit Marantz-HDAM
- DLNA 1.5 Netzwerk-Audio-Streaming und Internetradio
- MP3, WAV, AAC, FLAC, WMA, Lossless, FLAC192/24 (HD)
- Gapless Wiedergabe
- Spotify, Flickr, Internet Radio
- Apple AirPlay und Windows 8/RT Kompatibilität
- Audyssey MultEQ XT, Dynamic EQ und Dynamic Volume
- HDMI: 6+1 in / 1out (3D, ARC, CEC, 4k)
- Volle 4k Kompatibilität – Skalierung – durchschleifen
- Analog & HDMI Hochskalierung auf 4k
- mehrsprachiger Einrichtungsassistent und Audyssey Kalibrierung machen die Einrichtung kinderleicht
- Mehrraum-Wiedergabe mit Unterstützung mehrerer Quellen
- Neue Marantz Remote App für iOS und Android Geräte

EAN

EU	SR5008/N1B	4951035050743	Black
	SR5008/N1SG	4951035050736	Silver-Gold

www.marantz.de



because music matters

SR5008

NETZWERK AV-RECEIVER



SPEZIFIKATIONEN	SR5008
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	• / • / • / •
Multichannel Stereo	•
Compressed Audio Enhancer: MDAx2	•
NETZWERK	
DLNA Certified	• (v1.5)
Komprimierte Formate: MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
FLAC HD 192/24	•
WAV 192/24	•
ALAC 96/24	•
Gapless Wiedergabe	• (FLAC, WAV)
Foto Streaming (JPEG)	•
AirPlay Audio Streaming	•
Windows 8/RT compatible	• / •
Internet Radio (vTuner)	•
Spotify*	•
APP-Steuerung über Smart Phones	Android/iOS
Ethernet	•
WEITERE	
Bluetooth audio via RX101	optional
Current Feedback Technology	•
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM)	•
Lautsprecher-Einmessung per Mikrofon	Audyssey MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Video conversion CVBS > HDMI; Comp > HDMI	•
Analogue to HDMI scaling	up to 4k
HDMI to HDMI scaling	up to 4k
Videoprocessing	•
Picture adjust / Noise reduction	• / •
HDMI Durchleitung im Stand-by	•
4k video pass through	•
3D video pass through	•
Audio Return Channel	•
On Screen Display: Advanced GUI	•
GUI overlay on HDMI	•
Setup Assistant (English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Polish, Russian)	•
Variable Trennfrequenz	•
Optimierte Bass-Wiedergabe	•
Multiroom zones	1
Zone2 output from 2-channel digital PCM sources (coaxial, optical, HDMI, network)	*

EIN-/AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite In / Out	2+1 / 1
Component In / Out	2 / 1
HDMI In / Out	6+1 / 1
AUDIO	
Analogue In / Out	4+1 / 0
Digital Optical In / Out	2 / 0
Digital Coaxial In / Out	2 / 0
Multichannel Pre Out / Main In	• (7.2) / -
Subwoofer Out	2
Zone Preout	Zone2
7.1 multichannel input	•
WEITERE	
M-XPort für RX101	•
Speaker A / B	* (assignable)
Height Speaker Terminal	Speaker B or Height
Bi-amp drive (5.1 ch setting)	• / •
Multi-Room Speaker Terminal	* (assignable)
Marantz remote bus	•
IR Flasher In	•
Netzwerk: (IP-control / update)	• / •
RS232C (control / update)	• / •
USB firmware update	•
DC Triggers	•
Front Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB	• / • / - / • / • / •
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone	• / • / •
SPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Leistungsverstärker	7
Leistung pro Kanal	
6 ohm, 1 kHz, 1%, 1ch Drive	180 W
6 ohm, 1 kHz, 0.7%, 2ch Drive	140 W
8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08%, 2ch Drive	100 W
70% Garantie	•
Signal-Rauschabstand	100 dB
FM Tuner	•
MERKMALE	
Farben: Schwarz / Silber-Gold	• / •
Systemfernbedienung	RC021SR
Max. Leistungsaufnahme	650 W
Leistungsaufnahme Stand-by	
	0.2 W (Standby)
	0.5 W (CEC Standby)
	2.7 W (Network Standby)
Maße: (BxTxH) in mm	440 x 335 x 161
Gewicht in kg	10.1

* Nicht in allen Ländern verfügbar.

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.