

marantz



AMP 30

Amplificateur de puissance 6 canaux

Amplificateur slimline 6 canaux de référence, 200 watts par canal, équipé de la technologie Marantz HDAM, d'une amplification à contre-réaction de courant et d'entrées ligne symétriques. Jumelez-le à l'AV 30 pour créer un home cinéma exceptionnel. Combinez-le avec des amplificateurs de puissance AMP 30, AMP 20 ou AMP 10 supplémentaires pour piloter des configurations d'enceintes plus complexes.

- Un son détaillé et immersif qui transforme votre home cinéma
- 200 watts par canal sous $8\ \Omega$ / 400 watts par canal sous $4\ \Omega$
- Six canaux discrets alimentent des home cinémas dédiés
- Le mode bi-amplification pilote indépendamment les sections haute et basse fréquence des haut-parleurs.
- Mode BTL : trois canaux de 400 W
- L'entrée XLR symétrique est parfaitement adaptée pour réduire le bruit d'entrée.
- Hublot avec compteur analogique mesurant le débit
- Des lumières latérales douces diffusent une lueur chaleureuse sur le panneau avant de l'amplificateur.
- Design élégant et fin, associé à un son riche et chaleureux



The Most Musical Sound

AMP 30

Spécifications Techniques

Entrées/Sorties		
Audio	Entrée amplificateur principal	Symétrique et asymétrique : 6 canaux (utilisation exclusive par un sélecteur)
Autres	Bornier d'enceinte	SPKT-1+
	Nombre de borniers d'enceintes	6
	Entrainement bi-amplification / Entrainement BTL	Oui / Oui
	Vumètre	Oui
Multi-Room		
RS232 Control		Oui
IR Flasher In		Oui
Marantz Remote Bus		Oui
Entrée/sortie déclencheur CC		1 / 1
Spécifications		
Nombre d'amplis de puissance		6
Puissance de sortie (8 ohms, 1 kHz, 0,05 % 2 canaux en charge) Normal / BTL		200W / 400W
Puissance de sortie (4 ohms, 1 kHz, 0,7 % 2 canaux en charge) Normal		400W
Puissance de sortie (8 ohms, 1 kHz, 0,7 % 5 canaux) Normal		200W
Généralités		
Affichage avant		Vumètre
Arrêt automatique		Oui
Panneau avant métallique		Oui
Consommation électrique		300W
Consommation électrique, sans bruit (ECO activé/désactivé)		70W
Consommation en veille		0.2W
Dimensions maximales (L x P x H)		442 x 442 x 111 mm
Poids		10.0 kg
Contenu de la boîte	Amplificateur, guide de démarrage rapide, cordon d'alim, câble de commande d'amplificateur, télécommande	
EAN	0747192145705	



La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par Marantz.

www.marantz.com

