

marantz®



AV7701

MULTICHANNEL AV PRE-AMPLIFIER



green standby
eco friendly

HDAM

HDMI 6+1 In
3 Out

4K HD
VIDEO

DSX
AUDYSSEY

MM
Phono

Spotify



Der AV7701 ist ein neuer Vorverstärker, der sich durch extreme Vielseitigkeit und Reinheit auszeichnet. Er kann nicht nur alle hochauflösenden Audioformate perfekt und professionell verarbeiten, sondern auch Musik von praktisch jedem Netzwerkgerät streamen: von PCs, per Internet-Radio, mit Spotify Service, von Android-Geräten, über Windows 7 „Play to“ sowie mit AirPlay von iTunes und iDevices. Die überragende Qualität ist dabei jederzeit gewährleistet, da alle Audiosignale über einen abgeschirmten Pfad in den DSP eingespeist werden. Somit ist die vollständige Trennung aller Kanäle sichergestellt und jegliche Störungen werden eliminiert. Darüber hinaus verbessert der 7.2-Kanal AV7701 die Audioqualität weiter, indem er alle Signale mit den von Marantz selbst entwickelten HDAMs mit der Stromgegenkopplung präzise verarbeitet, bevor diese an die XLR-Ausgänge und einen separaten Leistungsverstärker gesendet werden. Auch mit 3D- und 4k-Videosignalen geht der AV7701 über die sieben HDMI-Eingänge äußerst filigran um – auch im Standby-Modus –, bevor er diese an die beiden HDMI-Ausgänge oder unabhängig davon an einen dritten HDMI-Ausgang sendet, der Mehrraum-Anwendungen vorbehalten ist. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Video mit niedrigerer Auflösung auf 4k hochzuskalieren. Sogar an einen Eingang für Phono MM wurde gedacht, damit Sie Ihre kostbaren Schallplatten genießen können. Natürlich werden auch die neuesten Audioformate unterstützt, wie Audyssey DSX durch das 32-Bit SHARC DSP von Analog Devices. Und mit der automatischen Kalibrierungs- und Bedienfunktion MultEQ XT sowie der hochauflösenden grafischen Benutzeroberfläche geht die Einrichtung schnell und einfach. Alles steht bereit und wartet nur darauf, exzellenten Hörgenuss zu liefern.

www.marantz.de

Technische Daten

- Dolby TrueHD, DTS HD, Audyssey DSX
- MultEQ XTPro
- Stromgegenkopplungs-Schaltkreise mit Marantz HDAM
- 6 +1 Eingänge / 3 Ausgänge HDMI
- Unabhängiger HDMI -Ausgang für 2. Raum
- Transparente GUI und Aufwärtsskalierung bis 4k
- Netzwerk-Streaming für Audio und Foto
- Apple Lossless, Gapless, FLAC HD 192/24
- AirPlay
- Unterstützt Spotify
- Internet-Radio
- iPod-/iPhone-kompatibler USB-Eingang
- Phono-Verstärker (MM)
- XLR- und Cinch-Vorverstärkerausgänge
- RS232C
- Lernfähige Fernbedienung
- In der Farbe Schwarz erhältlich

EAN

EU AV7701/N1B 4951035049259 Black



because music matters



marantz®

AV7701

MEHRKANAL-AV-VORVERSTÄRKER



AUSSTATTUNG	AV7701
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	• / • / • / •
Audyssey DSX	•
Multichannel Stereo	•
Audyssey	MultEQ XT (PRO)
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Compressed audio Enhancer: MDAx2	•
KLANGVERBESSERUNG	
Stromgegenkopplung	•
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM)	•
Pure Direct	•
Transformator: Toroidal / EI	- / •
Hochwertige, ausgesuchte Komponenten	•
Gehäuse: Kupfer veredelt/Metal	- / •
NETZWERK	
DLNA Certified	• (v1.5)
Netzwerk Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA	• / • / • / • / •
FLAC HD 192/24	•
Gapless playback	•
Netzwerk Foto Streaming (JPEG)	•
AirPlay Audio Streaming	•
Windows 7	•
Internet Radio	• / •
vTuner / Spotify*	• / •
Ethernet	•
IP Control	•
Remote APP: iDevice / Android	Marantz Remote App

* Nicht in allen Ländern verfügbar.

EIN-/AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite In / Out	4 / 3
Component In / Out	3 / 1
HDMI In / Out	7 / 3
AUDIO	
Analog In / Out	8 / 2
Balanced In / Out	- / 7.2
Phono (MM) In	•
Digital Optical In	2
Digital Coaxial In	2
Multichannel Pre Out / Main In	• (11.2ch) / -
Subwoofer Out	•
7.1 Mehrkanal Eingang	•
WEITERE	
M-XPort für RX101	•
Speaker A / B	• (pre out)
Height speaker terminal	• (pre out)
Marantz remote bus	•
IR Flasher In	1
Firmware Update by USB	•
Netzwerk: (IP-control / update)	• / •
RS232C	•
DC Triggers	2
Front Inputs: Audio / Composite / HDMI / USB	• / • / • / •
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone	• / • / •
SPEZIFIKANTIONEN	
Signal-Rauschabstand	102 dB
FM Tuner	•
TECHNISCHE DATEN	
Verfügbare Farben: Schwarz	•
Metal Frontblende	•
Systemfernbedienung	RC016SR
FB: Programmierbar/Lernfähig/LCD-Display	• / • / •
Maximale Leistungsaufnahme	60 W
Leistungsaufnahme Standby	0.2 W
Gewicht in kg	440 x 390 x 185 mm
Weight in kg	11.0

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.