



MODEL 30

Amplificateur intégré MODEL 30 de Marantz

Tirez le meilleur parti de votre musique avec ce sublime amplificateur intégré. Minutieusement réglé par les experts audio de Marantz, l'amplificateur intégré MODEL 30 exploite la technologie HDAM fruit de l'expertise de Marantz et affiche un design entièrement indépendant pour une pureté Hi-Fi exceptionnelle. Conçu pour survivre à l'épreuve du temps et vous faire vivre une expérience musicale inoubliable.

- Amplificateur intégré ajusté (réglé) avec passion par les experts audio de Marantz.
- Section amplificateur de puissance et préamplificateur indépendante.
- Alimentation spécifique par transformateur toroïdal dédié au préamplificateur.
- Préamplificateur à contre-réaction de courant pour plus de clarté et de détails
- Technologie HDAM Marantz pour réduire le bruit et étendre la plage de fréquences.
- Nouvelle commande linéaire du volume pour une meilleure linéarité.
- Amplificateur de commutation avec alimentation SMPS dédiée.
- Puissance généreuse de 100 W + 100 W (8 ohms), 200 W + 200 W (4 ohms) pour s'adapter à n'importe quelle enceinte.
- Design de l'amplificateur inspiré de nos modèles phares.
- Réponse en fréquence stable indépendante de la charge de l'enceinte connectée.
- Entrée PHONO MM/MC avec sélecteur d'entrée MC pour adaptation parfaite de la sensibilité.
- Bornes d'entrée à résistance faible de qualité supérieure pour CD et phono
- Bornes d'enceinte(s) originales Marantz, en cuivre de qualité.
- Disponible en noir et argent/or



Modern Musical Luxury



MODEL 30

Spécifications



Caractéristiques	
Canaux	2
Topologie de réactions d'intensité	•
Égaliseur phono : Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium	- / - / • (avec MC/MM)
Résistance d'entrée MC	33 / 100 / 390 ohms
Version HDAM	SA3 & SA2
Transformateur de puissance du préamplificateur	Toroidal
Transformateur de puissance de l'amplificateur	SMPS
Composants audio de haute qualité	•
Composants sur mesure	•
Configuration symétrique des circuits imprimés	•
Diffuseur de chaleur alu extrudé	• (Indépendant G/D)
Balance / Graves / Aigus	• / • / •
Autre	
Alimentation linéaire	• (Etage Pré-Amplificateur)
Réglage du volume linéaire	•
Diodes Schottky	•
Blindage du bloc-système : cuivre/ métal/ aucun	• / - / -
Plaque inférieure double couche	•
Écran OLED à faible niveau de bruit	•
Entrées/Sorties	
Entrées audio	6
Entrée phono : MM / MC	• / •
Sorties audio	1
Préamplification / Main-in	• / -
Entrée directe amplificateur de puissance	•
Borne RCA plaquée or	•
Bornes de haut-parleur :	Marantz SPKT-100+
Nombre de bornes	2
Télécommande D-Bus	•
Sortie Casque	•

Spécifications	
Puissance de sortie (8/4 Ohm RMS)	100 W / 200 W
Réponse en fréquence	5 Hz - 50 kHz
Taux de distorsion harmonique total	0.005 %
Facteur d'amortissement	500
Sensibilité de l'entrée: MM	2.3 mV / 39 kohm
Sensibilité de l'entrée : MC	250 µV / 33/100/390 ohms
Rapport signal/bruit : MM/MC	88 / 75 dB
Sensibilité de l'entrée : Haut niveau	220 mV / 13 kohm
Rapport signal/bruit : élevé	107 dB (2V entrée/sortie)
Caractéristiques générales	
Couleurs disponibles : Noir / argent-or	• / •
Consommation électrique en W	130
Consommation en mode veille en W	0.2
Mise hors tension automatique	•
Câble d'alimentation détachable	•
Télécommande	RC002PMND
Télécommande système	•
Dimensions maximales (L x P x H) en cm	443 x 431 x 130
Poids en kg	14.6kg
Dimensions maximales du carton (L x P x H) en cm	534 x 522 x 255
Poids du carton (produit inclus) en kg	17kg
EAN	
Code SAP/EAN NOIR	MODEL30/N1B 4951035072493
Code SAP/EAN ARGENT-OR	MODEL30/N1SG 4951035072509

Sound United
A Division of D&M Europe B.V.
P.O. Box 8744
5605 LS Eindhoven
The Netherlands

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

www.marantz.com

