



## VS3003

---

### Switch HDMI 3 entrées/1 sortie

Le commutateur (switch) HDMI VS3003 Marantz permet de connecter jusqu'à trois appareils 8K aux ampli-tuners 8K Marantz compatibles. Il est proposé sous un format compact pour un positionnement simple et il est fourni avec une télécommande intuitive. Il prend en charge la mise sous tension automatique et la commutation d'entrée par HDMI CEC pour une utilisation facile. Le VS3003 dispose de supports de montage muraux détachables pour une intégration sur mesure, ainsi que d'une fonction répéteur IR dans le cas où l'ampli audio-vidéo et le switch seraient tous les deux intégrés dans un rack ou dans un meuble bloquant la réception infrarouge. La fonction exclusive « AVR Control » permet de commuter les entrées du switch HDMI via la télécommande infrarouge de l'amplificateur audio-vidéo.

- **Connexion de trois sources compatibles 8K** : soyez prêt à prendre en charge un nombre croissant de sources 8K ou 4K/120 Hz en mettant à jour votre ampli-tuner préféré. Ce switch vous permettra de relier jusqu'à trois sources 8K aux ampli-tuners compatibles 8K, triplant ainsi leur capacité d'entrée.
- **Forme compacte et présentation élégante** : De la même taille qu'un boîtier Blu-ray, le VS3003 trouvera sa place n'importe où. Il bénéficie en outre d'une finition premium en aluminium noir brossé.
- **Grande facilité d'utilisation** : Utilisez la fonction HDMI-CEC pour mettre sous tension et switcher automatiquement entre les entrées, aussi bien avec le switch HDMI qu'avec l'amplificateur intégré audio-vidéo. La fonction exclusive « AVR Control » permet de commuter les entrées du VS3003 via la télécommande infrarouge de l'amplificateur audio-vidéo.
- **Mise en œuvre facile** : Un support mural amovible est fourni pour permettre de fixer au mur le switch HDMI. Il est également doté d'une fonction répéteur IR au cas où le VS3003 et l'amplificateur audio-vidéo seraient intégrés dans un rack ou dans un meuble bloquant la réception infrarouge.



# VS3003

## Spécifications techniques

Généralités	
Alimentation	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique	2,3 W (Veille 0,2 W, veille CEC 0,5 W)
Dimensions maximales (L x H x P)	140 x 34 x 98 mm
Dimensions du carton (L x H x P)	285 x 69 x 275 mm
Poids	0,3 kg
Poids (avec l'emballage)	0,9 kg
Ports	
Entrées HDMI	3 x 8K / 40 Gbits/s
Sortie HDMI	1 x 8K / 40 Gbits/s
Contrôle à distance flasher IR	x1
Amplificateurs et ampli-tuners Marantz 8K compatibles :	
AV8805A, AV7706, SR8015, SR7015, SR6015, SR5015, SR5015DAB, NR1711	

Contenu de la boîte	
Switch HDMI (VS3003)	x1
Guide de démarrage rapide	x1
Consignes de sécurité	x1
Avertissement concernant l'usage des batteries	x1
Télécommande IR (RC046), piles fournies (CR2032)	x1
Câble HDMI (40 Gbits/s, longueur environ 1,5 m)	x1
Câble d'alimentation (USB, longueur environ 1,5 m)	x1
Bloc d'alimentation	x1
Prises pour bloc d'alimentation (5 types)	x5
Support mural	x1
Vis de montage (4 pièces)	x4