

Produktinformation

SR5006 AV-RECEIVER MIT NETZWERK



Der SR5006 besticht durch das runde Marantz-Display, und er bietet Netzwerkfunktionen für Audio-Streaming, Internetradio und AirPlay-Streaming von Ihrem iPhone, iPad oder iPod. Darüber hinaus ist dieser AV-Receiver mit Decodern für Standardaudio sowie für Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio ausgestattet. Und er wartet mit nicht weniger als sechs HDMI 1.4-Eingängen auf, so dass er sofort für 3D-Video und von ARC-kompatiblen Fernsehgeräten genutzt werden kann. Das Gerät gibt selbst die anspruchsvollsten Szenen von Actionfilmen problemlos wieder und bietet dank der neuesten Audiotechnologie Musikwiedergabe in exzellenter Qualität. Damit Sie auf Ihrem iPod befindliche komprimierte Audio-dateien über USB in bestmöglicher Qualität genießen können, liefert der SR5006 eine Leistung von 7 x 100W rms. Darüber hinaus ist er mit dem M-DAX2 ausgestattet, dem Dynamic Expander der zweiten Generation. Auch diese kleine aber feine Verbesserung optimiert die Wiedergabe-qualität von MP3-Dateien. Um das Gerät abzurunden, besticht der SR5006 mit zahlreichen praktischen Funktionen, darunter der Setup-Assistent, die automatische Kalibrierung mit Audyssey MultiEQ und Dynamic Volume-Steuerung, die flexible Mehrraum-Wiedergabe. Somit ist gewährleistet, dass Sie Ihre Musik und Filme im echten, dynamischen Marantz-Stil genießen können. Außerdem bietet das Gerät das speziell entwickelte Marantz-App Wizz, mit dem die bidirektionale Steuerung über iPhone, iPad oder iPod möglich ist. All dies macht den SR5006 zu einer perfekten Kombination von Stil, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

Haupteigenschaften

- 7x 100 Watt an 8 Ohm RMS
- DLNA1.5 Netzwerk-Audio-Streaming und Internetradio
- AirPlay installiert
- Audyssey MultEQ XT, Dynamic EQ und Dynamic Volume
- HDMI Version 1.4 (3D/ARC/CEC) 6 Eingänge / 1 Ausgang
- iPod / iPhone kompatibler USB-Eingang
- Transparenter GUI und mehrsprachiger Setup-Assistent
- Mehrraum-Wiedergabe/Multi Source
- Lernfähige Fernbedienung

EAN

EU	SR5006/N1B	4951035044551
	SR5006/N1SG	4951035044568
UK	SR5006/T1B	4951035044797
	SR5006/T1SG	4951035044803

because music matters

SR5006 AV-RECEIVER MIT NETZWERK



AUSSTATTUNG	SR5006
MULTI-CHANNEL-SURROUND	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	o / o / o / o
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	o / o / o / o
Mehrkanal-Stereo	o
M-DAX / M-DAX2	- / o
NETZWERK	
DLNA Certified	o (v1.5)
Netzwerk-Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC 96/24 / FLAC / WMA	o / o / o / o / o / o
Statisches Netzwerk-Video (JPEG)	o
AirPlay streaming	o
Windows 7	o
Internetradio: Direkter / externer Medien-Player	o / o
vTuner / Napster* / last.fm*	o / o / o
Ethernet	o
SONSTIGES	
Bluetooth-Audio via RX101	optional
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon	Audyssey MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ und Dynamic Volume	o / o
Videokonvertierung	CVBS > HDMI; Comp > HDMI
Videoverarbeitung	o
Bildeinstellung / Rauschunterdrückung	- / -
HDMI-path through im Standby-Modus	o
3D-Video-Durchleitung	o
Audio Return-Kanal	o
On-Screen-Display: GUI / OSD	o / -
Transparentes GUI	o
Einrichtungsassistent in D, FR, ENG	o
Variable Übergangsfrequenz	o
Mehrkanal-Bereiche	1

EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite-Ein-/Ausgang	4 / 1
Component-Ein-/Ausgang	2 / 1
HDMI-Ein-/Ausgang (Version x.x)	6 / 1 (1.4)
AUDIO	
Analog-Ein-/Ausgang	6 / 1
Digital-Optisch-Ein-/Ausgang	2 / 0
Digital-Koaxial-Ein-/Ausgang	2 / 0
7.1 Kanal Pre Out / Main In	o (2.2) / -
Subwoofer-Ausgang	2
7.1 Mehrkanal-Eingang	o
SONSTIGES	
M-XPort für RX101	o
Lautsprecher A/B	o
Height Lautsprecheranschluss	Speaker B oder Height
Biamping-Betrieb (5.1 Kanal-Einstellung) / Lautsprecher C	o / o
Mehrkanal-Lautsprecheranschluss	o
Marantz-Remote-Bus	o
IR-Flasher-Eingang	o
Netzwerk: (IP-Steuerung/Update)	o / o
RS232C (Steuerung / Aktualisierung)	o / o
Eingänge auf Vorderseite: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB	o / o / - / - / o
USB-Audio / Made for iPod / Works with iPhone	o / o / o
TECHNISCHE DATEN	
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% 2ch Drive)	100 W
70 % Leistungsgarantie	o
Audio-Signal-Rauschabstand	100 dB
UKW-Tuner	o
ALLGEMEINES	
Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silber-Gold	- / - / o / o
Systemfernbedienung	RC014SR
Vorprogrammiert / Lernfähig / Touchscreen	o / o / -
Stromverbrauch in W	650
Standby-Stromverbrauch in W	0.2
Außenmaße (B x T x H) in mm	440 x 389 x 161
Gewicht in kg	10.6

* Nicht in allen Regionen verfügbar

because music matters