



## SR7007

### A/V-RECEIVER



green standby  
eco friendly

125w X 7ch

HDAM

HDMI 6+1 In  
3 Out

4K HD  
VIDEO

DSX  
AUDYSSEY

Spotify



Bei diesem vollkommen neuen A/V-Receiver fällt Ihnen sofort die stilvolle Gerätefront aus Aluminium mit dem markanten Marantz Bullaugen-Display auf. Dieses Design ist das perfekte Abbild der klassischen Marantz Ästhetik. Damit kombinieren wir eine umwerfende Audioqualität – eine mitreißende Mischung aus müheloser Kraft, beeindruckendem Detailreichtum und sensationeller Tiefe. All dies beruht auf unserer Stromgegenkopplung, der HDAM-Vorverstärkung und einer diskreten Leistungsverstärkung von 7 x 125 Watt bei 8 Ohm. Der SR7007 besitzt dabei einen mit digitalen iPods kompatiblen USB-Eingang und einen Netzwerkanschluss. Somit können Sie eine Verbindung zu Internet-Radiosendern, AirPlay und Musikdiensten wie Last.FM herstellen, auf die Musikbibliothek auf Ihrem PC zugreifen und vieles mehr. Auch die Videosignale werden durch die fortschrittliche Videoverarbeitung, die 6+1 HDMI-Eingänge und die 2+1 Ausgänge (Dualausgang für Hauptzone und Mehrzonenausgang) mit äußerster Sorgfalt behandelt. Alle Geräte bieten einen 3D- und 4k-Signalweg sowie 4k-Videoskalierung.

Zu den weiteren besonderen Leistungsmerkmalen zählen vergoldete RCA- und SPKR-Anschlüsse, das Audyssey MultEQ XT-Setup und Audyssey DSX für das ultimative Surround Sound-Erlebnis. Durch die digitalen Anschlüsse (HDMI und USB) auf der Gerätevorderseite ist das Produkt insbesondere geeignet, Verbindungen mit Mobiltelefonen, Tablet-PCs, iPads/iPhones, Kameras und Camcordern herzustellen. Und hinter der Klappe an der Frontseite verbirgt sich ein zusätzliches zweizeiliges Display. Doch nun genug der Worte - lassen Sie sich durch Bild + Ton begeistern!

[www.marantz.de](http://www.marantz.de)

#### Technische Daten

- 7x 125 Watt / 8 Ohm RMS
- Dolby TrueHD, DTS HD, Audyssey DSX
- MultEQ X T Pro
- Stromgegenkopplungs-Schaltkreise mit Marantz HDAM
- 6 +1 Eingänge / 3 Ausgänge HDMI
- Unabhängiger HDMI -Ausgang für 2. Raum
- Transparente GUI und Aufwärtsskalierung bis 4k
- Netzwerk-Streaming für Audio und Foto
- Apple Lossless, Gapless, FLAC HD 192/24
- Air Play
- Unterstützt last.fm und Spotify
- Internetradio
- iPod/iPhone-kompatibler USB-Eingang
- Phono-Verstärker (MM)
- RS232C
- Lernfähige Fernbedienung
- In Schwarz & Silber/Gold erhältlich

#### EAN

EU	SR7007/N1B	4951035047484	schwarz
	SR7007/N1SG	4951035047491	silber/gold
UK	SR7007/T1B	4951035047484	schwarz
	SR7007/T1SG	4951035047491	silber/gold

# because music matters

# SR7007

## A/V-RECEIVER



FEATURES	SR7007
<b>MULTICHANNEL SURROUND</b>	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	• / • / • / •
Audyssey DSX	•
Multichannel Stereo	•
Compressed audio Enhancer: MDAx2	•
<b>NETWORK</b>	
DLNA Certified	• (v1.5)
Network Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / FLAC 192/24 / WMA	• / • / • / • / • / •
Gapless playback	• (firmware update)
Internet Radio	vTuner
Music service: last.fm* / Spotify*	• / •
Ethernet	•
<b>OTHERS</b>	
Bluetooth audio via RX101	optional
Current Feedback Topology	•
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM)	•
Auto speaker setup by microphone Audyssey MultEQ XT	• (PRO)
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Video conversion CVBS > HDMI; Comp > HDMI	•
Analogue to HDMI scaling	up to 4k
HDMI to HDMI scaling	up to 4k
Video processing	•
Picture adjust / Noise reduction	• / •
HDMI path though on stand-by	•
4k video pass through	•
3D video pass through	•
Audio Return Channel	•
On Screen Display: GUI	•
GUI overlay on HDMI	•
Setup Assistant (multilingual)	•
Variable cross over	•
Multiroom zones	2 (1x HDMI video)

\* Nicht in allen Ländern verfügbar.

INPUTS/OUTPUTS	
<b>VIDEO</b>	
Composite In / Out	4 / 3
Component In / Out	3 / 1
HDMI In / Out	6+1 / 3
<b>AUDIO</b>	
Analogue In / Out	6 / 2
Digital Optical In / Out	2 / 0
Digital Coaxial In / Out	2 / 0
Multichannel Pre Out	• (7.2)
Subwoofer Out	2
7.1 multichannel input	•
Phono MM	•
<b>OTHERS</b>	
M-XPort for RX101	•
Speaker A / B	•
Height speaker terminal	Speaker B or Height
Bi-amp drive (5.1 ch setting) / Speaker C	• / •
Multi-Room Speaker Terminal	•
Height Speaker Terminal	•
Marantz remote bus	•
IR Flasher In	•
Network: (IP-control / update)	• / •
RS232C (control / update)	• / •
USB firmware update	•
DC Triggers	2
Front Inputs: Audio / Composite / HDMI / USB	• / • / • / •
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone	• / • / •
<b>SPECIFICATIONS</b>	
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive)	125 W
70% Guarantee	•
Audio Signal to Noise Ratio	100 dB
FM Tuner	•
<b>GENERAL</b>	
Available colors: Black / Silver-Gold	• / •
System Remote Control	RC016SR
Pre-programmed / Learnable / LCD Display	• / • / •
Metal Front Panel	•
Power Consumption in W	660
Standby Consumption in W	0.2
Maximum Dimensions (W x D x H) in mm	440 x 406 x 185
Weight in kg	13.0

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.