

marantz



CINEMA 50 SERIE 2

CINEMA 50 SERIE 2 AV-Verstärker

Premium-Heimkinoleistung im eleganten Design.

- 9.4-Kanal-AV-Verstärker
- Immersives Dolby Atmos-Erlebnis
- Dirac Live-Raumkorrektur
- Powered by HEOS™-Multiroom-Streaming
- 8K-HDMI-Anschlüsse
- Verbesselter 32-Bit-D/A-Wandler
- 110W Leistung pro Kanal
- Von Sound Master optimierte Soundwiedergabe
- Zeitloses Marantz-Industriedesign
- Entwickelt für Filme, Musik und Gaming



Sehen. Hören. Erleben.

CINEMA 50 SERIE 2

Technische Informationen

Mehrkanal-Surround-Technologien	
DTS-HD / DTS:X / DTS:X Pro	Ja / Ja / Nein
DTS Neo:6 / DTS Neural:X	Nein / Ja
DTS Virtual:X	Ja
IMAX Enhanced	Ja
Dolby TrueHD / Atmos / Atmos Height Virtualization / Atmos Music	Ja / Ja / Ja / Ja
Dolby ProLogic II / Dolby Surround	Nein / Ja
AURO-3D	Ja
360 Reality Audio / MPEG H	Ja / Ja
Multichannel Stereo	Ja
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	11.4
Soundverbesserungen	
Diskrete Leistungsverstärker	Ja
Verkupfertes Gehäuse	Nein
Leistungstransformator: Rinkern / EI	EI
Current-Feedback-Topologie	Ja
Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM)	Ja (SA2)
Pure Direct	Ja
Vergoldete Cinch-Anschlüsse	Ja
Clock Jitter Reducer	Ja
Audyssey	MultEQ XT32
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	Ja / Ja
Audyssey LFC	Ja
Subwoofer Modus: Standard / Gerichtet	Ja / Ja
Upgrade-Möglichkeit für Dirac Live Raumkorrektur	Ja
Compressed Audio Enhancer: MDAX2	Ja
Netzwerk	
HEOS Multi-Room und Streaming	Ja
Bluetooth-Retransmission für Bluetooth-Kopfhörer	Ja
Lautstärkeregelung für Bluetooth-Transmitter	Ja
Netzwerk-Audiofreigabe	Ja
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC	Ja / Ja / Ja
Verlustfreie Formate: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	Ja / Ja / Ja
DSD Audio Streaming	Ja (2,8/5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	Ja / Ja / Ja
Gapless Playback	Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio Streaming	Ja (AirPlay2)
Internet Radio	Ja (Tuneln)
Spotify Connect	Ja
Tidal Connect	Ja
Qobuz Connect	Ja
Pandora / SiriusXM	Ja / Ja*
Andere Streaming-Services*	Amazon Music / Amazon Music HD / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / SoundCloud / Mood Mix
Roon Ready	Ja
Kompatibel mit der Remote-App für Smartphones	Marantz AVR Remote / HEOS
Kompatibel mit der Remote-App für Tablets	Android / iOS / Amazon Kindle
Wi-Fi / Bluetooth / Ethernet Ports	Ja / Ja / Ja
HDMI	
HDMI-Eingänge: Rückseite / Frontseite	6 / 0
HDCP2.3 Unterstützung	Ja
HDMI-Ausgänge: Main / Zone	2 / 1
HDMI zu HDMI Upscaling	1080p/4K zu 8K
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB	Ja / Ja
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB Pass-through In/Out	6 / 2 (bis zu 40 Gbps)
Enhanced ARC / ARC	Ja / Ja
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	Ja / Ja / Ja / Ja / Ja
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through für Gaming	Ja
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport / Quick Media Switching	Ja / Ja / Nein
AMD FreeSync kompatibel	Ja
3D Signal Pass-Through / HDMI Pass-Through in Standby Mode	Ja / Ja
Picture Adjust / Noise Reduction	Nein / Nein
CEC / DSD-Audio-Unterstützung / Auto LipSync	Ja / Ja / Ja

*Nicht verfügbar in allen Regionen



Multi-Room/CI		
HEOS Multi-Room integriert	Ja	
HEOS Link Kompatibilität: IR/ IP	Ja / Ja	
Multi-Room-Zonen	2	
Audioquelle der Zone: HDMI / Opt., Koax. / Network, USB / analog	Ja (2 ch) / Ja (2 ch) / Ja / Ja	
Audioausgang der Zone: Lautsprecher / Vorverstärkerausgang	Ja / Ja	
HDMI-Ausgang für Zone von der HDMI-Quelle	Ja	
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web-Steuerung/ App -Steuerung	Ja / Ja / Ja / Ja	
IR-Flasher-Eingang / Marantz-Remote-Bus	Ja / Ja	
DC Trigger-Ausgang	1	
HDMI-Diagnosefunktion	Ja	
Sonstiges		
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon	Audyssey MultEQ XT, Dirac Live RC, BC + ART (Upgrade)	
Frontdisplay	OLED-Bullauge	
Graphic User Interface - GUI	Modernes HD GUI	
ISF-Zertifizierung	Nein	
GUI-Sprachen	9	
Einrichtungsassistent / Smart Select	Ja / Ja	
Firmware Update über Netzwerk / USB	Ja / Ja	
Variable Übernahmefrequenz/ Optimierte Bassumleitung / Bass-Synchronisation	Ja / Ja / Ja	
ECO-Modus / Abschaltautomatik / Sleep Timer	Ja / Ja / Ja	
Eingänge/Ausgänge		
Video	HDMI-Eingänge / Ausgänge	6 / 3
	Multi-Room Video-Ausgang: Video / HDMI	Nein / Ja
Audio	Analog-Eingang / Ausgang	5 / 0
	Phono-Eingang (MM)	Ja
	Digital-Eingänge: Optisch / Koaxial	2 / 2
	Multi-Room-Ausgang: Analog / Digital	1 / 0
	Mehrkanal-Vorverstärkerausgang	Ja (11.4)
	Subwoofer-Ausgang	4 (independent)
Weitere	Lautsprecherterminal: vergoldete Schraubklemme / Normale	Ja / Nein
	Anzahl der Lautsprecheranschlüsse	11
	Lautsprecher A / B	konfigurierbar
	Bi-Amp Modus	konfigurierbar
	Multi-Room Lautsprecherterminal	konfigurierbar
	Frontseitiger Audioeingang Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB	Nein / Nein / Nein / Nein / Ja
	USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone	Ja / Nein / Nein
	Rückseitige USB-Stromversorgung 5 V/1,5 A	Ja
	Tuner: UKW / MW	Nein
Spezifikationen		
Anzahl der Leistungsverstärker	9	
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal Betrieb)	110 W	
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal Betrieb)	150 W	
Allgemein		
Metall-Frontblende	Ja	
Systemfernbedienung	RC054SR	
Leistungsaufnahme in W	680	
Leistungsaufnahme, kein Ton (ECO An / Aus) in W	60 W / 100 W	
Standby-Leistungsaufnahme in W	0,2	
CEC Standby Leistungsaufnahme in W	0,5	
Netzwerk-Standby-Leistungsaufnahme in W	Less than 2,0	
Maximale Abmessungen (B x T x H) in mm		
Antenne-Horizontal	442 × 404 × 165	
Antenne-Vertikal	442 × 404 × 235	
Ohne Antenne	442 × 392 × 165	
Gewicht in kg	13,5	
Lieferumfang	Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, UKW / MW-Antennen, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer, zwei abnehmbare Antennen, Netzkabel	
EAN	Schwarz Silber-Gold	0747192148171 0747192148188

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com