

## CD6005 CD PLAYER



green standby  
eco friendly

Made for  
iPod iPhone

HDAM SA2

SYMMETRIC  
LAYOUT

CUSTOMISED  
COMPONENTS

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO  
TEXT

PURE  
DIRECT

USB  
UNIVERSAL SERIAL BUS

Basierend auf der Auszeichnung „Bester CD Player unter £500“ von „What Hi-Fi Sound and Vision?“ haben wir den neuen CD6005 als eine feingetunte Version mit noch spezieller ausgewählten Komponenten geschaffen. Wir haben eine solide Bodenplatte aus Metall hinzugefügt und den CD-Mechanismus im Gerät zentriert.

So haben wir – beispielsweise – Vibrationen im Gerät praktisch eliminiert. Zusätzlich füttert die überdimensionierte Stromversorgung die digitalen und analogen Schaltkreise des Players, wo der hochwertige CS4398 DAC digitale in analoge Signale umwandelt. Diese werden sodann von Marantz' eigenen Hochleistung-Signalverstärkern, den HDAM-SA2 an die vergoldeten Ausgänge weitergeleitet.

Zusätzlich haben wir eine neue Fernbedienung gestaltet, die ebenfalls den Verstärker PM6005 bedienen kann. Und es gibt nun einen neuen ‚Low-Power Stand-by‘ und ‚Auto Stand-by‘ Modus um Energie zu sparen.

### Technische Daten

- Hochwertiger CD-Player
- MP3, WAV, AAC und WMA via USB
- CD-R/RW kompatibel
- HDAM-SA2 Schaltung
- Hochwertige D/A-Wandler (CS4398) 192kHz/24bit
- Ausgesuchte Audio Komponenten
- Vergoldete Anschlüsse
- Schwere Bodenplatte
- iPod/iPhone kompatibler USB-Eingang
- Fernbedienung
- Diskret aufgebauter Kopfhörerverstärker

### EAN

EU	CD6005/N1B	4951035051184	Black
	CD6005/N1SG	4951035051177	Silver-Gold

**CD6005**  
CD PLAYER



AUSSTATTUNG	CD6005
CD kompatibel: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 / AAC	• / • / • / • / •
CD-Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data	• / • / • / •
iPod / iPhone kompatibel USB input	•
HDAM Version	HDAM+HDAM SA2
Netztrafo	•
Ausgesuchte Audio-Komponenten	•
Hochwertige Komponenten	•
Symmetrischer Aufbau	•
Zusätzliche Bodenplatte aus Metall	•
Digital out off / Audio EX Mode	• / •
Kopfhörerverstärker / Puffer	• (HDAM-SA2)
WEITERE	
Getrennter Schaltungsaufbau digital / analog	•
Display: Dimmer / Off	• / •
WIEDERGABE	
Program Play (CD)	25
Repeat	•
Random Play	•
EIN-/AUSGÄNGE	
Analog Ausgänge	2ch
Digital Optical Out	1
Digital Coaxial Out	1
Vergoldete Cinch-Ausgänge	•
D-Bus	•
Kopfhöreranschluss	•
Kopfhörer Lautstärkeregelung	•

TECHNISCHE DATEN	
Laufwerk	CJDKT690
D/A Conversion	Multi-bit, Delta-Sigma
DAC IC	CS4398
Digital Filter	CS4398
Noise Shaper	CS4398
Low Pass Filter stage	HDAM
Ausgangs Puffer	HDAM SA2
Kopfhörerverstärker	HDAM-SA2+Buffer
Frequenzgang	2 Hz - 20 kHz
Dynamic Range	100 dB
Signal-Rauschabstand	110 dB
Klirrfaktor	0,002 %
Kanaltrennung	98 dB
GRUNDSÄTZLICHES	
Verfügbare Farben: Schwarz / Silbergold	• / •
Metall Frontblende	•
Fernbedienung	RC001PMCD
Stromverbrauch	32 W
Standby Verbrauch	0.3 W
Auto power off	•
Abnehmbares Netzkabel	•
Größe (Breite x Tiefe x Höhe)	440 x 338 x 105 mm
Gewicht	6.6 kg

Perfekter Partner  
**PM6005**



Integrated Amplifier with digital input

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.