

marantz®



NR1504

LIFESTYLE-AV-RECEIVER MIT NETZWERK



green standby
eco friendly

HDMI 5+1 In
1 Out



PC AUDIO
STREAMING



flac
Lossless Audio Codec

Windows 8
Windows RT
Compatible

Neben den zahlreichen Anschlussmöglichkeiten und der Verarbeitung von DTS-HD und Dolby True HD kann dieser Receiver nun auch aus dem Netzwerk streamen. Neben Apple lossless, lückenloser Wiedergabe, FLAC HD 192/24 und AirPlay können Sie auch Dienste wie Spotify oder Internet-Radio genießen. Liebhaber von Camcordern und einer Vielzahl von Smartphones, Tablets oder ähnlichen Geräten werden auch den neuen HDMI-Eingang an der Vorderseite für einfachen, unmittelbaren Video- und Musikgenuss schätzen. Die 5 x 85 W Ausgangsleistung können für ein einfaches 2-Kanal-Stereosystem genutzt werden; Sie können aber auch ein vollständiges 5.1-System daraus einrichten, das Ihr Wohnzimmer mit seinem spektakulären Surround Sound in ein sensationelles Kino verwandelt. Außerdem inbegriffen sind ein Setup-Assistent, Audyssey MultEQ und ein Mikrofon für eine einfache, perfekte Einrichtung. Seine insgesamt sechs HDMI-Eingänge können Signale aus den verschiedensten Digitalquellen verarbeiten, sodass Sie bequem Satellitenempfänger, BD/DVD-Player, Spielekonsolen und Camcorder anschließen können – und dies gleichzeitig. Dabei brauchen Sie an Ihren Bildschirm nur ein HDMI-Kabel anzuschließen. Alles zusammen ergibt einen fabelhaften Sound, eine großartige Videoqualität und ein elegantes, schlankes Lifestyle-Design.

Technische Daten

- Dolby TrueHD und dts-HD Master Audio
- 5-Kanal diskrete Leistungsverstärker, 85 Watt an 6 Ohm
- Pure Direct
- HDMI: 5+1 in / 1out (3D, ARC, Deep Color)
- M-DAX2 - Audio Expander für komprimierte Musik
- M-Xport für Bluetooth Dongel RX101 (als Zubehör erhältlich)
- Netzwerk Audio und Foto-Streaming
- MP3, WAV, AAC, FLAC, WMA, Lossless, FLAC192/24 (HD)
- Gapless Playback
- Spotify, Flickr, Internet Radio
- iPod/iPhone fähiger USB, iPad Ladefunktion
- Neue Marantz Remote App für iOS und Android Ge



EAN

EU	NR1504/N1B	4951035050545	Black
	NR1504/N1SG	4951035050552	Silver-Gold



NR1504

LIFESTYLE-AV-RECEIVER MIT NETZWERK



SPEZIFIKATIONEN	NR1504
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD	• / •
Multichannel Stereo	•
Compressed Audio Enhancer: MDAX2	•
NETZWERK	
DLNA Certified	• (v1.5)
Komprimierte Formate: MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
FLAC HD 192/24	•
WAV 192/24	•
ALAC 96/24	•
Gapless Wiedergabe	• (FLAC, WAV)
Foto Streaming (JPEG)	•
AirPlay Audio Streaming	•
Windows PlayTo / Windows 8/RT compatible	• / •
Internet Radio (vTuner)	•
Spotify*	•
APP-Steuerung über Smart Phones	Android/iOS
Ethernet	•
WEITERE	
Bluetooth audio via RX101	optional
Lautsprecher-Einmessung per Mikrofon	Audyssey MultEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
HDMI Durchleitung im Stand-by	•
3D video pass through	•
Audio Return Channel	•
On Screen Display: Hybrid GUI	•
GUI overlay on HDMI	•
Setup Assistant (English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Polish, Russian)	•
Trennfrequenz	•
Optimierte Bass-Wiedergabe	•

EIN-/AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite In / Out	3 / 1
HDMI In / Out	5+1 / 1 (1.4)
AUDIO	
Analogue In / Out	3 / 0
Digital Optical In / Out	1 / 0
Digital Coaxial In / Out	1 / 0
Multichannel Pre Out	• (2.1)
Subwoofer Out	1
Kopfhörer Out	1
WEITERE	
M-XPort für RX101	•
Marantz remote bus	•
Front HDMI Input	•
Netzwerk: (IP-control / update)	• / •
Front Eingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone	• / • / •
SPEZIFIKANTIONEN	
Anzahl der Leistungsverstärker	5
Leistung pro Kanal	
6 ohm, 1 kHz, 1%, 1ch Drive	85 W
6 ohm, 1 kHz, 0.7%, 2ch Drive	60 W
8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08%, 2ch Drive	50 W
Signal- Rauschabstand	98 dB
AM/FM Tuner	•
MERKMALE	
Farben: Schwarz / Silber-Gold	• / •
Systemfernbedienung	RC020SR
Max. Leistungsaufnahme in Watt	180
Leistungsaufnahme Stand-by	0.2 W (Standby) / 0.5 W (CEC standby)
Maße: (BxTxH) in mm (W x D x H) in mm	440 x 367 x 105
Gewicht in kg	8.2

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Fronteingänge: HDMI und USB



Airplay Musikstreaming vom iPad, iPhone und iPod

* Nicht in allen Ländern verfügbar.