

Product Informatie

SR5006 AV RECEIVER



De SR5006 is voorzien van het befaamde ronde Marantz display en heeft dezelfde netwerk functionaliteiten als zijn grotere broer zoals audio streaming, Internet radio en AirPlay vanaf elk iDevice. Hij is ook uitgerust met decoders voor standaard audio alsook voor Dolby TrueHD en DTS Master Audio. De SR5006 heeft niet minder dan zes HDMI 1.4 ingangen – waarmee hij direct klaar is voor 3D video en ARC (Audio Return Channel) van ARC-compatibele TV's. Zelfs de meest gecompliceerde scenes in actie films kunnen met gemak worden verwerkt en dankzij de de nieuwste Marantz Audio technologieën staat de SR5006 garant voor een een excellente audio weergave. Om u te verzekeren van de best mogelijke audio weergave van gecomprieeerde audio bestanden vanaf iPod via de USB ingang biedt de SR5006 7x 100W rms vermogen met ingebouwde M-DAX2 – Marantz Dynamic Audio eXpander, versie 2. Deze toevoeging optimaliseert de kwaliteit van MP3-bestanden vanaf CD of de optionele Bluetooth Receiver RX101. Uw audio klinkt hierdoor helderder, gedetailleerder en levendiger.

Als laatste is de SR5006 voorzien van een groot aantal zeer nuttige functionaliteiten zoals een Setup Wizard, automatische speaker calibratie met Audyssey MultEQ en Dynamic Volume Controle, multiroom met multi-bron flexibiliteit en video-off modus, allen om ervoor te zorgen dat u films in volledige Marantz-stijl van uw muziek en films kunt genieten.

De SR5006 kan met behulp van de speciale Marantz Wizz App tevens vanaf elk iDevice bediend worden. Dit alles maakt de SR5006 een combinatie van stijl, kracht en gebruikersgemak.

Hoofdkenmerken

- 7x 100 Watt 8 ohms RMS
- DLNA1.5 Netwerk audio streaming en Internet radio
- AirPlay
- Audyssey MultEQ XT, Dynamic EQ and Dynamic Volume
- 6in / 1uit HDMI 1.4 (3D/ARC/CEC)
- iPod / iPhone compatibele USB input
- Transparante GUI en meertalige Setup Wizard
- Multi room/Multi source
- Afstandsbediening met leerfunctie

EAN

EU	SR5006/N1B	4951035044551
	SR5006/N1SG	4951035044568
UK	SR5006/T1B	4951035044797
	SR5006/T1SG	4951035044803

because music matters

SR5006 AV RECEIVER



EIGENSCHAPPEN	SR5006
MEERKANAALS SURROUND	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	o / o / o / o
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	o / o / o / o
Audyssey DSX	-
Multichannel Stereo	o
Dolby Hoofdteléfono	-
Compressed audio Enhancer: MDAX / MDAX2	- / o
GELUIDSVERBETERINGEN	
Current Feedback Topologie	-
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM)	-
Hoogwaardige Audio Componenten	-
NETWERK	
DLNA gecertificeerd	o (v1.5)
Network Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / FLAC 96/24 / WMA	o / o / o / o / o / o
Internet Radio: direct / externe media player	o / o
vTuner / Napster* / last.fm*	o / o / o
Ethernet	o
OVERIGE	
Bluetooth audio via RX101 optioneel	optioneel
Auto speaker setup	Audyssey MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	o / o
Video conversie	CVBS > HDMI; Comp > HDMI
Analoog naar HDMI scaling	-
HDMI naar HDMI scaling	-
Video processing	o
Beeld aanpassing / Ruisreductie	- / -
HDMI doorvoer in stand-by	o
3D video doorvoer	o
Audio Return Channel	o
On Screen Display: GUI / OSD	o / -
Transparante GUI overlay via HDMI	o
Setup Wizard (ENG, GER, FR)	o
Variabele cross over	o
Multiroom zones	1

IN-/UITGANGEN	
VIDEO	
Composiet In / Uit	4 / 1
Component In / Uit	2 / 1
HDMI In / Uit (versie x.x)	6 / 1 (1.4)
Multi-Room Video Uit: Video / Component	- / -
AUDIO	
Analoog In / Uit	6 / 1
Phono (MM) In	-
Digitaal Optisch In / Uit	2 / 0
Digitaal Coaxiaal In / Uit	2 / 0
Multichannel Pre-Uit / Main In	o (2.2) / -
Subwoofer Uit	2
7.1 multichannel In	o
OVERIG	
M-Port voor RX101	o
Speaker A / B	o
Hoogte speaker terminal	Speaker B of Hoogte
Bi-amp (in 5.1 ch setting) / Speaker C	o / o
Multi-Room Speaker terminal	o
Marantz remote bus	o
IR Flasher In	o
Netwerk: (IP-controle / update)	o / o
RS232C (controle / update)	o / o
DC Triggers	-
Front Ingangen: Audio / Composiet / Digitaal (Opt) / HDMI / USB	o / o / - / - / o
SPEAKERS	o / o / o
SPECIFICHE	
Uitgangsvermogen (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch)	100 W
70% Vermogens garantie	o
Audio signaal/ruis ratio	100 dB
FM Tuner	o
GENERALE	
Beschikbare kleuren: Goud / Zilver / Zwart / Zilver-Goud	- / - / o / o
Metalen front paneel	-
Systeem Afstandsbediening	RC014SR
Voorgeprogrammeerd / Leerfunctie / LCD Display	o / o / -
Vermogens verbruik in W	650
Standby Consumptie in W	0.2
Maximale afmetingen (W x D x H) in mm	440 x 389 x 161
Gewicht in kg	10.6

* Niet beschikbaar in alle regio's

because music matters