

marantz®

NR1506

LIFESTYLE AV-RECIVER MIT WIFI UND BLUETOOTH



Der neue NR1506 AV-Receiver passt optimal in ein modernes Wohnzimmer, durch seine kompakten Abmessungen wird er den aktuellen Ansprüchen und dem Lifestyle der Nutzer gerecht. Die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten wurden um Bluetooth und Wifi erweitert. Neben der Verarbeitung von DTS-HD und Dolby True HD kann dieser Receiver Musik auch aus dem Netzwerk streamen. Apple lossless, HD Audio und DSD-Streaming in lückenloser Wiedergabe, FLAC HD 192/24 und AirPlay werden durch Dienste wie Spotify Connect oder Internet-Radio ergänzt. Liebhaber von Camcordern und einer Vielzahl von Smartphones, Tablets oder ähnlichen Geräten werden auch den HDMI-Eingang an der Vorderseite für einfachen, unmittelbaren Video- und Musikgenuss schätzen. Die HDMI-Eingänge bieten volle Kompatibilität mit den neuesten 4K Ultra HD-Video-Spezifikation, einschließlich 60 Hz fullrate-Pass-Through und auch HDCP 2.2 Kompatibilität als Voraussetzung für 4K Ultra HD kopiergeschützten Inhalten. Die 5 x 85 Watt Ausgangsleistung können für ein einfaches 2-Kanal-Stereosystem genutzt werden; Sie können aber auch ein vollständiges 5.1-System daraus einrichten, das Ihr Wohnzimmer mit seinem spektakulären Surround Sound in ein sensationelles Kino verwandelt. Außerdem inbegriffen sind ein Setup-Assistent, Audyssey MultEQ und ein Mikrofon für eine einfache, perfekte Einrichtung mit einem passenden Mikrofonständer. Seine insgesamt 6 HDMI-Eingänge können Signale aus den verschiedensten Digitalquellen verarbeiten, sodass Sie bequem Satellitenempfänger, BD/DVD-Player, Spielekonsolen und Camcorder anschließen können – und dies gleichzeitig. Dabei brauchen Sie an Ihren Bildschirm nur ein HDMI-Kabel anzuschließen. Alles zusammen ergibt einen fabelhaften Sound, eine großartige Videoqualität und ein elegantes, schlankes Lifestyle-Design. Das alles addiert sich zusammen mit einer intuitiven Fernbedienung mit innovativen Smart Select Tasten zu einem leistungsfähigen Multimediapakett.

www.marantz.de

Technische Daten

- WiFi und Bluetooth eingebaut
- Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio
- Diskrete 5 Kanal Leistungsendstufe mit 85 Watt pro Kanal
- Audyssey MultEQ Lautsprecher-Einmessung und Raumkalibrierung
- Aktuelle HDMI Version mit 4k 60Hz 4:4:4 Farbauflösung
- 5+1 HDMI in / 1 out (4k 60Hz, 3D, ARC, HDR, BT2020)
- Volle HDCP 2.2 Unterstützung
- MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
- HD Audio Streaming: FLAC 192/24, DSD, ALAC
- Gapless Playback
- AirPlay, Spotify Connect* und Internet Radio Unterstützung
- Setup Assistent und Hybrid GUI
- Marantz AVR Remote App für iOS und Android Geräte
- Umweltfreundlicher ECO Modus

EAN

EU	NR1506/N1B	4951035056325	Schwarz
	NR1506/N1SG	4951035056332	Silber-Gold



because music matters



marantz®

NR1506

LIFESTYLE AV-RECIVER MIT WIFI UND BLUETOOTH



SPEZIFIKATIONEN	NR1506
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	• / • / - / -
Multichannel Stereo	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAX2	•
NETZWERK	
DLNA Zertifiziert	• (v1.5)
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz)
FLAC HD 192/24	•
WAV 192/24	•
ALAC 96/24	•
Gapless Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio Streaming	•
Windows PlayTo / Windows 8/RT Unterstützung	• / •
Internet Radio (vTuner)	•
Spotify Connect *	•
APP-Steuerung über Smart Phones	Android/iOS
Ethernet / Wi Fi	• / •
WEITERE	
Tuner FM/AM	• / •
Bluetooth	•
Automatische Lautsprecher-Einmessung	Audyssey MultEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
HDMI pass through im Stand-by	•
3D Video pass through	•
Audio Return Channel ARC	•
On Screen Display	Hybrid GUI
Transparenter GUI über HDMI	•
Setup Assistent (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch, Russisch)	•
Smart Select	4 Tasten
Variable Trennfrequenz	•
Optimierte Bass-Wiedergabe	•

EIN-/AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite In / Out	3 / 1
HDMI In / Out	5+1 / 1
AUDIO	
Analog In / Out	3 / 0
Digital optisch In	1
Digital koaxial In	1
Multichannel Pre Out	• (2.2)
Subwoofer Out	2
WEITERE	
Marantz Fernbedienungs-Bussystem	•
Netzwerk: (IP-control / Update)	• / •
Eingänge Vorderseite: HDMI / USB	• / •
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone	• / • / •
SPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Endstufen	5
Leistung pro Kanal	
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	85 W
6 Ohm, 1 kHz, 0,7%, 2 Kanal	60 W
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanal	50 W
Signalrauschabstand	98 dB
MERKMALE	
Verfügbare Farben: Schwarz / Silbergold	• / •
Systemfernbedienung	RC028SR
Leistungsaufnahme in Watt	180
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt	25 / 35
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0.2 W (mit CEC 0.5)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	440 x 367 x 105
Gewicht in kg	8,2

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



HDMI- und USB-Anschluss auf der Vorderseite



Airplay, streamen Sie Musik direkt von Ihrem iPod, iPhone oder iPad

* Nicht in allen Ländern verfügbar.