

# marantz®

## NR1506

### AMPLI TUNER AUDIO VIDÉO RÉSEAU SLIM



Si vous ne souhaitez pas un boîtier volumineux au milieu du salon, vous pouvez envisager d'adopter l'ampli-tuner audio vidéo NR1506. Mais ne vous laissez pas tromper par ses dimensions réduites : il possède autant de punch que ses grands frères et restitue un son home cinéma impressionnant grâce à ses cinq canaux dotés chacun d'une puissance de 85 W et aux décodeurs audio Dolby True HD et DTS-HD.

Il dispose également de fonctions Bluetooth® et WiFi intégrées, vous pouvez ainsi lire vos fichiers multimédias numériques sur ce magnifique ensemble, où qu'ils soient stockés. Et, même s'il s'agit d'un ampli-tuner Slim, il possède les mêmes équipements de mise en réseau pour la diffusion audio en continu que ses cousins. Il vous propose la radio Internet, AirPlay et Spotify Connect, ainsi que la diffusion en continu DSD (2.8 Mhz) et audio HD sans interruption. Ce ne sont cependant pas seulement ses capacités audio qui rendent le NR1506 spectaculaire.

La section vidéo de haute qualité dispose de six entrées HDMI (dont une sur la façade avant) qui assurent une compatibilité totale avec les dernières spécifications vidéo 4K Ultra HD, dont une fonction pass-through de 60 Hz.

Il est également compatible HDCP 2.2, ce qui est une exigence pour les contenus 4K Ultra HD dont la copie est protégée.

L'installation est facile avec l'aide de l'interface utilisateur graphique hybride, de l'assistant de configuration, de la technologie Audyssey MultEQ et du microphone. Vous n'avez ainsi pas à étudier le manuel, il vous suffit de suivre les consignes affichées à l'écran. Le NR1506 propose également un mode ÉCO intelligent qui permet de réaliser automatiquement d'importantes économies d'électricité.

#### Principales caractéristiques

- Fonctions Wi-Fi et Bluetooth intégrées
- Dolby TrueHD et DTS HD Master Audio
- Amplificateurs de puissance indépendants 5 canaux de 85 W
- Calibrage de pièce et configuration automatique des enceintes audio Audyssey MultEQ
- Dernière version HDMI avec résolution 4:4:4 60 Hz 4K
- Six entrées/une sortie HDMI (60 Hz 4K, 3D, ARC, HDR, BT2020)
- Prise en charge HDCP 2.2
- MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
- Diffusion audio HD en continu : FLAC 192/24, DSD, ALAC
- Lecture sans interruption
- Spotify Connect\*, prise en charge de la radio Internet
- Assistant de configuration et interface utilisateur graphique hybride
- Service AirPlay embarqué
- Application Marantz AVR Remote pour les périphériques iOS et Android
- Mode ÉCO

#### EAN

EU	NR1506/N1B	4951035056325	Black
	NR1506/N1SG	4951035056332	Silver-Gold

www.marantz.fr



# because music matters



marantz®

## NR1506

### AMPLI TUNER AUDIO VIDÉO RÉSEAU SLIM



CARACTÉRISTIQUES	NR1506
<b>SON HOME CINEMA MULTICANAL</b>	
DTS HD Master/DTS 5.1/DTS ES/DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/Dolby Digital EX/DPL IIz	• / • / - / -
Stéréo multicanal	•
correcteur pour fichiers compressés : MDAX2	•
<b>RÉSEAU</b>	
Certification DLNA	• (version 1.5)
Formats destructifs MP3/WMA/AAC	• / • / •
Formats non destructifs FLAC/ALAC/WAV	• / • / •
Diffusion DSD en continu	• (2,8 MHz)
FLAC HD 192/24	•
WAV 192/24	•
ALAC 96/24	•
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Diffusion audio AirPlay en continu	•
Compatibilité Windows PlayTo/Windows 8/RT	• / •
Radio Internet (vTuner)	•
Spotify Connect *	•
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	Android/iOS
Ethernet/Wi-Fi	• / • (antenne double)
<b>OTHERS</b>	
Tuner FM/AM	• / •
Bluetooth	•
Configuration automatique des enceintes à l'aide du microphone	Audyssey MultEQ
Audyssey Dynamic EQ/Dynamic Volume	• / •
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Canal de retour audio ARC	•
Interface utilisateur graphique	hybride avec affichage à l'écran
Superposition de l'interface utilisateur graphique sur HDMI	•
Assistant de configuration (anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, polonais, russe)	•
Smart Select	Quatre préséglages
Fréquences de coupures	•
Redirection optimisée des basses	•

\* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

ENTRÉES/SORTIES	
<b>VIDÉO</b>	
Entrées/sortie composites	3/1
Entrées/sortie HDMI	5+1/1
<b>AUDIO</b>	
Entrées/sortie analogiques	3/0
Entrée optique numérique	1
Entrée coaxiale numérique	1
Pre-out principales	• 2
Sorties du caisson de graves	x2
<b>AUTRES</b>	
Bus à distance Marantz	•
Réseau : (mise à jour/contrôle IP)	• / •
Entrées avant : HDMI/USB	• / •
Audio USB/pour iPod/pour iPhone	• / • / •
<b>SPÉCIFICATIONS</b>	
Nombre d'amplificateurs de puissance	5
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono	85 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	60 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	50 W
Rapport signal audio/bruit	98 dB
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>	
Couleurs disponibles : noir et argenté/doré	• / •
Télécommande système	RC028SR
Consommation électrique en W	180
Consommation électrique sans production de son (mode ÉCO activé/désactivé) en W	25/35
Consommation en veille en W	0,2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 376 x 105
Poids en kg	8,2

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées par Marantz sans préavis.



Entrée HDMI pratique sur la façade avant, avec port USB



AirPlay pour la diffusion en continu du contenu audio depuis votre iPod, iPhone ou iPad