marantz®

SR6010

NETZWERK AV-RECEIVER MIT WIFI UND BLUETOOTH

Der SR6010 ist mit besonders hochwertigen und sorgfältig ausgewählten Audiokomponenten ausgestattet. Von der internen Schaltung wird die Audioqualität weiter verbessert, weil alle Signale mit den von Marantz selbst entwickelten HDAMs (Hyper Dynamic Amplifier Module) mit Current Feedback-Technologie verarbeitet und erst danach über die Endstufe zu den angeschlossenen Lautsprechern weitergeleitet werden. Die leistungsstarke Verstärkereinheit ist mit diskreten Hochstrom-Ausgangsstufen für sämtliche Kanäle ausgestattet. Alle Verstärkerkanäle sind identisch aufgebaut. Mit einer Nennleistung von 185 Watt pro Kanal kann der SR6010 auf allen Kanälen niederohmige 4-Ohm-Lautsprecher ansteuern.

Erleben Sie einen immersiven 3D-Surround-Sound mit dem AV-Receiver Marantz SR6010, der mit Dolby Atmos Surround-Decoding ultimative Heimkinoerlebnisse bei modernen Blockbuster-Soundtracks ermöglicht. Nach der Installation eines Firmware-Updates (ab Herbst 2015) wird der SR6010 auch Surround-Soundtracks im DTS:X-Format decodieren können. Sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X arbeiten mit objektorientiertem Surround-Sound und können Höhenlautsprecher ansteuern, um ultimative immersive 3D-Klangerlebnisse zu erzeugen. Die leistungsstarke Videoverarbeitungs- und Videoschalteinheit des SR6010 unterstützt Full 4K Ultra HD und ist HDCP 2.2-kompatibel.

Dank WLAN und Bluetooth mit zwei integrierten Antennen können Sie mit dem Marantz SR6010 Ihre Lieblingstitel über Streaming-Dienste wie Spotify Connect wiedergeben und tausende Internet-Radiosender hören. Sie können Ihre Lieblingsmusik auch von Ihrem iPhone, iPod Touch und iPad über AirPlay streamen.

Technische Daten

- WiFi und Bluetooth eingebaut
- Dolby Atmos und DTS:X (per Update)
- 7 Kanal Leistungsendstufe mit 185 Watt pro Kanal
- 9.2 Kanal-Verarbeitung, 13.2 Kanal Pre-Out
- Stromgegenkopplung mit Marantz HDAM-Modulen
- Audyssey MulltEQ Lautsprechereinmessung und Raumkalibrierung, Pro vorbereitet
- Aktuelle HDMI Version mit 4K 60Hz, 4:4:4 Farbauflösung
- 7+1 HDMI Eingänge/2 Augänge (mit 4K 60Hz, 3D, ARC, HDR, BT2020)
- Volle HDCP 2.2 Unterstützung an allen Eingängen
- HDMI Videoverarbeitung bis 1080p, 4K 50/60Hz
- MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF Unterstützung
- HD Audio Streaming: FLAC 192/24, DSD, ALAC
- Gapless Playback
- Airplay, Spotify Connect* und Internet Radio Unterstützung
- Phono-Eingang
- Setup Assistent und fortschrittlicher GUI
- Marantz AVR Remote App für iOS und Android Geräte
- Umweltfreundlicher ECO Modus

EAN

EU	SR6010/N1B	4951035056622	Schwarz
	SR6010/N1SG	4951035056639	Silbergold

www.marantz.de

SR6010

NETZWERK AV-RECEIVER MIT WIFI UND BLUETOOTH

AUSSTATTUNG	SR6010
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS:5.1 / DTS ES / DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Surround	• / • / •
Dolby Atmos	•
DTS:X	• (ready)
Mehrkanal Stereo	•
Aufwertung für komprimiertes Audio: MDAX2	•
NETZWERK	
DLNA Certified	• (v1.5)
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24	• / • / •
Gapless Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audiostreaming	•
Windows PlayTo / Windows 8/RT kompatibel	• / •
Internetradio (vTuner) Spotify Connect *	• / •
APP-Steuerung über Smart Phones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (dual antenna)
WEITERE	
FM / AM Tuner	• / •
Stromgegenkopplung	•
HDAM-Module (Hyper Dynamic Amplifier Modules)	•
Hochwertige Komponenten	•
Bluetooth	•
Automatische Lautsprecher-Einmessung mit Mikrofon	Audyssey Mult EQ XT32 (Pro)
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Videokonvertierung	CVBS > HDMI; Comp > HDMI
Videoverarbeitung	>1080p, 4k 50/60Hz
ISF Zertifiziert	•
HDMI pass though im Stand-by	•
3D Video pass through / Audio Return Channel	• / •
On Screen Display / Audio Return Channel ARC	•
GUI transparent über HDMI	•
Setup Assistant (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch, Russisch)	•
Smart Select Speichertasten	4 presets
Variable Trennfrequenz	•
Mehrraum-Zonen	2
Optimierte Bass-Wiedergabe	•

* Premium Abo erforderlich, nicht in allen Ländern.

EIN-/AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite In / Out	3+1 / 1
Component In / Out	2 / 1
HDMI In / Out	7+1 / 2 (main + zone)
AUDIO	
Analog In / Out	5+1 / 0
Digital optisch In	2
Digital koaxial In	2
Multichannel Pre Out	• (13.2, 9.2 processing)
Subwoofer Out	2
2. Zone Audio Out	•
7.1 Mehrkanal-Eingang	•
WEITERE	
Vergoldete Anschlüsse	•
Lautsprecher A / B	•
Deckenlautsprecher-Anschlüsse	Speaker B or Heigth
Bi-Amping Funktion	•
Multiroom Lautsprecher-Anschlüsse	Surround Back zuweisbar
RS232 Schnittstelle	•
IR-Flascher Eingang	•
DC-Trigger Ausgang	•
Marantz Fernbedienungs-Bussystem	•
Netzwerk (IP-control / Update)	• / •
Eingänge Vorderseite: HDMI / USB	• / •
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone	• / • / •
MERKMALE	
Verfügbar in Schwarz / Silbergold	• / •
Systemfernbedienung	RC025SR
Leistungsaufnahme in Watt	650
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt	50 / 95
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0.2 (with CEC 0.5)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	440 x 398 x 161
Gewicht in Kg	11,4

Die Bluetooth Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol" sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers.

Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.