

marantz®



CINEMA 60

CINEMA 60 DAB + Tuner AV Receiver

Leistungsstarker 7.2-Kanal-AV-Receiver mit 100 Watt Verstärkung pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X, 8K Ultra HD sowie Streaming über HEOS Built-in. Cinema 40 ist die Spitzenklasse im Vergleich.

- **Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis**
- **Wunderschönes Design, passend zum satten, warmen Klang**
- **7.2 Ausgangs-Kanäle bieten flexible Lautsprecher-Setup Möglichkeiten**
- **100 Watt Verstärkung pro Kanal sorgt für lebensechte Dynamik**
- **Dekodiert Dolby Atmos und DTS:X Audio**
- **Akustische Raumkalibrierung mit Audyssey MultEQ XT**
- **Sechs HDMI-Eingänge (davon drei mit 8K) und zwei Ausgänge für Video in höchster Auflösung**
- **Proprietäre analoge HDAM-Elektronik offenbart atemberaubende Details**
- **Attraktive neue HD-Bildschirmoberfläche sorgt für intuitive Einrichtung**
- **Vorverstärker-Ausgänge ermöglichen es alle Kanäle mit einer externen Endstufe zu betreibenUpgrades**



The Most Musical Sound

CINEMA 60 DAB

Technische Informationen



Leistungsverstärker		
Anzahl der aktiven Kanäle		7
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,08% 2ch Drive)		100 W
Diskreter Leistungsverstärker		Ja
Verstärker-Topologie		Klasse A/B
Topologie der Stromrückkopplung		Ja
Bi-Amp Antrieb		übertragbar
Mehrkanal-Surround-Technologien		
DTS		DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
Dolby		Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
Andere		Multichannel Stereo
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)		7,1
Eingänge/Ausgänge		
Video	HDMI In / Out	6 / 2
	Multi-Room Video Out via HDMI	Ja
Audio	Analog In / Fixed Level Out	4 in / 0 out
	Phono (MM) In	Ja
	Digital In: Optisch / Coaxial	2 / 2
	Multi-Room Out: Analog / Digital	1 / 0
	Multichannel Pre-Amp Out	7,2
	Subwoofer Ausgang	2
	7,1 Multichannel Eingang	Nein
Andere	Anzahl der Lautsprecher Anschlüsse	7
	Lautsprecher A / B	übertragbar
	Multi-Room Lautsprecher Anschlüsse	übertragbar
	Vordere Eingänge	USB-A
	USB Audio	Ja
	AM/FM Tuner	Ja
HDMI		
Total HDMI Inputs / Kein. Support 8K		6 / 3
HDCP 2.3 Support		Ja
HDMI Outputs: Main / Zone		2 / 1
HDMI Upscaling		1080p/4K to 8K
Max. Resolution / Frame Rate		1080p/4K to 8K
Audio Return Channel		eARC
Video Dynamic Range		HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through for Gaming		Ja
HDMI Pass-Through in Standby Mode		Ja
CEC		Ja
Auto LipSync		Ja
Leistungstechnologien		
Verkupfertes Gehäuse		Nein
Ringkern-Netzteiltransformator		Nein
Hyperdynamische Verstärkermodule (HDAM) (Listenversion)		Ja
Reiner Direktbetrieb		Ja
Vergoldete RCA-Anschlüsse		Ja
Clock Jitter Reducer		Nein
Akustik/Raumkorrektur		
Audyssey		MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Lautstärke		Ja / Ja
Audyssey LFC		Nein
Dirac Live Unterstützung		Nein
Variable Überkreuzung		Ja
Optimierte Bassumlenkung		Ja
Bass Sync		Nein

Streaming Service		
HEOS Multi-Room und Streaming		Ja
AirPlay Audio Streaming		AirPlay 2
Internet Radio		Tuneln
Spotify		Spotify Connect
Amazon Music Ultra HD		Ja
Tidal		Ja
Anderer Streaming Service		Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix
Roon-Tested		Ja
Netzwerk Verbindungen		
Ethernet Anschlüsse		Ja
WLAN		Ja
Bluetooth		Ja
Bluetooth wiederholungsübertragung für Bluetooth Kopfhörer		Ja
Smart Home Integration und Steuerung		
Bluetooth Ausgabe für Kabellose Kopfhörer		Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri
App für Smart Phones & Tablets (iOS/Android)		Marantz AVR App
HEOS Multi-Room Integriert		Ja
HEOS Link-Kompatibilität: IR / IP		Ja / Ja
Multi-Room Zonen		2
Audioquellen zonen: HDMI / Opt. Coax / Netzwerk, USB / Analog		2 Ch / 2 Ch / Ja / Ja
Zone Audio-Ausgang: Lautsprecher / Pre-Out		Ja / Ja
Kontrolle der Konnektivität		IP Kontrolle / RS232 Kontrolle / Web Kontrolle / App Kontrolle
IR Licht In		Ja
Marantz Zurücksetzung		Ja
DC Trigger Ausgang		1
HDMI Diagnosen		Ja
Andere		
Vorderes Display		Port Hole OLED
GUI Sprachen		Englisch, Spanisch, Französisch
Einrichtungs Assistent		Ja
Smart Select auf der Fernbedienung		Ja
Firmware-Update über Netzwerk / USB		Ja / Ja
ECO Mode		Ja
Automatisches Ausschalten		Ja
Schlaf timer		Ja
Allgemein		
Metal Front Panel		Nein
System-Fernbedienung		RC-049SR
Leistungsaufnahme in W		650 W
Leistungsaufnahme, Ohne Ton in W (ECO ein/aus)		45 W / 75 W
Standby-Verbrauch in W		0,2 W
CEC Standby-Verbrauch in W		0,5 W
Maximale Abmessungen in mm	Antenne, Horizontal: (H x B x T) Antenne, Vertical: (H x B x T) ohne Antenne: (H x B x T)	165 x 442 x 354 235 x 442 x 354 165 x 442 x 343
Inhalt		Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, AM/FM-Antennen, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer aus Pappe, 2 externe abnehmbare Antennen, Netzkabel
Gewicht in kg		10,9 kg
EAN		747192138714

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com