

marantz



AV 30

Pré amplificateur AV

Alimenté par HEOS™ Préamplificateur AV symétrique 11.4 canaux de référence avec Dolby Atmos, DTS:X Pro, AURO-3D, IMAX Enhanced et 8K Ultra HD. L'AV 30 est un préamplificateur AV exceptionnel axé sur la performance.

- Un son détaillé et immersif qui transforme votre home cinéma
- La sortie 11.4 canaux permet une grande variété de configurations d'enceintes jusqu'à 7.4.4.
- Décode les formats audio Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced et AURO-3D.
- Réglage acoustique de la pièce avec Audyssey MultEQ XT32 et Dirac Live en option, y compris le contrôle des basses et le traitement actif de la pièce
- Sept entrées HDMI (toutes 8K) et trois sorties pour une vidéo à la résolution maximale
- Sound Master conçu pour offrir le son Marantz chaud, riche et détaillé
- Interface HD haute qualité à l'écran pour une configuration intuitive
- Sorties symétriques et RCA pour amplificateurs de puissance externes
- Un design élégant assorti à un son magnifique
- HDAM-SA2 optimisé pour une réponse rapide et une faible distorsion



The Most Musical Sound

AV 30

Spécifications Techniques



Technologies surround multicanaux	
DTS	DTS-HD Master Audio, DTS:X, DTS Virtual:X, DTS Neural:X
Dolby	Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Height Virtualization, Dolby Surround
IMAX	IMAX Enhanced
Auro 3D / 360 Reality Audio / MPEG H	Oui / Oui / Oui
Stereo Multicanaux	Oui
Nombre maximal de canaux de traitement (préamplificateur)	11.4
Améliorations sonores	
Châssis plaqué cuivre / Transformateur de puissance toroïdal	Oui / Oui
Topologie à rétroaction de courant / Modules amplis hyperdynamiques (HDAM)	Oui / Oui (HDAM-SA2)
Bornier RCA direct/plaqués or	Oui / Oui
Réducteur temporel de Jitter	Oui
Évolutivité de Dirac Live	Oui
Optimiseur audio compressé : MDAX2	Oui
Audyssey Dynamic EQ / Volume dynamique / Audyssey LFC	Oui / Oui / Oui Yes
Audyssey	MultEQ XT32
Réseau	
Wi-Fi / Bluetooth / Ethernet	Oui / Oui / Oui
HEOS Multi-Room et Streaming	Oui
Retransmission Bluetooth pour casques Bluetooth	Oui
Apple HomePod	Oui
Formats avec perte	MP3, WMA, AAC
Formats sans perte	FLAC, FLAC HD 192/24, ALAC, ALAC 192/24, WAV, WAV 192/24
DSD Audio Streaming	Oui (jusqu'à DSD5.6)
Lecture sans interruption	FLAC, ALAC, WAV, DSD
Tuneln / AirPlay 2 / Spotify	Oui / Oui / Oui
Roon-Ready	Oui
Autres Services de Streaming	Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / SoundCloud
Compatible avec l'application Remote pour smartphones	Télécommande Marantz AVR
Compatible avec l'application Remote pour tablettes	Android / iOS / Amazon Kindle
HDMI	
Entrées Totales HDMI	7
HDCP 2.3	Oui
Sorties HDMI : Principale / Zone	2 / 1
Conversion ascendante HDMI	1080p/4K jusqu'à 8K
Superposition GUI sur HDMI	Oui
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB	Oui / Oui
Entrée/Sortie 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB Pass-Through	7 / 2 (jusqu'à 40 Gbps)
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	Oui / Oui / Oui / Oui
Enhanced ARC	Oui
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through pour le Gaming	Oui
Taux de rafraîchissement variable / Transport rapide des images	Oui / Oui
Pass-Through HDMI en mode veille	Oui
Capacité audio DSD	Oui
Auto LipSync	Oui

Entrées/Sorties		
Vidéo	Composite Entrée / Sortie	2 / 0
	Entrée/sortie des composants	1 / 0
	Entrée/sortie HDMI	7 / 3
	Sortie vidéo multi-pièces : Vidéo / HDMI	Non / Oui
Entrée analogique	Analogue In	7 (1x XLR)
	Entrée phono (MM)	Oui
	Entrée numérique : optique / coaxiale	2 / 2
	Sortie multi-pièces : analogique / numérique	2 / 0
	Sortie préamplificateur multicanal	Oui(11.4 RCA, 11.4 XLR)
	Sortie Subwoofer	4 (indépendantes)

Multi-Room		
HEOS Multiroom intégré	Oui	
Compatibilité HEOS Link : IR/IP	Oui / Oui	
Zones multi-pièces	3	
Source audio de zone : HDMI / Optique, Coaxiale / Réseau, USB / Analogique	Oui (2 ch) / Oui (2 ch) / Oui / Oui	
Sortie audio de zone : haut-parleur / pré-sortie	Non / Oui	
Sortie HDMI de zone à partir d'une source HDMI	Oui	
Contrôle IP / Contrôle RS232 / Contrôle Web / Contrôle via application	Oui / Oui / Oui / Oui	
Entrée Pilotage Infra Rouge / Marantz Remote Bus	Oui / Oui	
Sortie de déclenchement CC	3	
Diagnostics HDMI	Oui	
Autres		
Configuration automatique des haut-parleurs par microphone	Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (Mise à jour)	
Affichage avant	2-Line FLD, Hublot OLED	
Interface utilisateur graphique	Interface graphique HD moderne	
Langues de l'interface graphique	9	
Assistant de configuration / Smart Select	Oui / Oui	
Mise à jour du micrologiciel via le réseau / USB	Oui / Oui	
Cross Over variable / Redirection optimisée des basses / Synchro des basses	Oui / Oui / Oui	
Extinction automatique / Minuterie de veille	Oui / Oui	
Generalités		
Panneau avant métallique	Oui	
Télécommande du système	RC0535R	
Rétroéclairé	Oui	
Consommation électrique	80 W	
Consommation en veille	0.2 W	
Consommation en veille CEC	0.5 W	
Consommation en veille du réseau	2.0 W	
Dimensions maximales	Antenne horizontale : (L x P x H) Antenne verticale : (L x P x H) Sans antenne : (L x P x H)	442 x 414 x 189 442 x 414 x 254 442 x 394 x 189.
Poids	11.1 kg	
Contenu de la boîte	Unité principale, télécommande, piles, étiquettes pour câbles, guide de démarage rapide, microphone Audyssey, pied de microphone en carton, 2 antennes externes amovibles, cordon d'alimentation CA	
EAN	0747192145668	



La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par Marantz.

www.marantz.com

